

ПАСПОРТ Ответвитель направленный ОИ-50-1

Ответвитель предназначен для работы на мощностях до 1 Вт в диапазоне частот 1,5 - 1,6 ГГц.

Ответвитель содержит полосковый элемент, связанный с основной линией, что позволяет "замешивать" сигнал со входа Инж. в основную линию.

Ответвитель встраивается в коаксиальный тракт мощного сигнала (с учётом маркировки «Вход» «Выход») и позволяет производить измерения на низком уровне мощности. При измерениях должна учитываться частотная зависимость коэффициента передачи на измерительный выход, которая отображена в таблице 2.



1. Основные технические данные и характеристики:

Таблица 1

№	Наименование	Значение	Примечания
1	Диапазон рабочих частот, ГГц:	1.5-1.6	
2	неравномерность затухания, дБ:	±1	
3	направленность, дБ:	>15	
4	Диапазон рабочих температур:	от -40° до 40°С.	
5	Типы ВЧ разъемов:	Вход	SMA(f)
6		Выход	SMA(f)
7		Инж.	SMA(f)
8	Габаритные размеры, мм (ДхШхВ):	57x35x16	
9	Масса, г.:	16	

Таблица 2

	1.5 ГГц	1.55 ГГц	1.6 ГГц	по ТЗ
Вход - Выход:				
Затухание, дБ				не более 1 дБ
КСВн				не более 1.2
Инж. - Выход:				
Затухание, дБ				не менее 40 дБ
КСВн				не более 1.2
Инж. - Вход:				
Затухание, дБ				не менее 55 дБ
КСВн				не более 1.2

2. Комплект поставки:

Таблица 3

№	Наименование	№	Кол-во	Примечание
1	Ответвитель направленный ОИ-50-1	18Н12	1	
2	Паспорт		1	

4. Сведения о гарантии изготовителя:

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие ответвителя требованиям ТЗ при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 36 месяцев, с момента поставки потребителю.

Изготовитель не несет ответственности в случаях:

- несоблюдения потребителем общих правил эксплуатации;
- небрежного транспортирования изделия потребителем.
- разборки и самостоятельного ремонта изделия потребителем.

5. Сведения о приемке и упаковке:

Ответвитель направленный ОИ-50-1 соответствует требованиям ТЗ и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления: **13.08.2018 г.**

Дата приёмки: **13.08.2018 г.**

Подпись _____ Штамп ОТК

Дата упаковки: **13.08.2018 г.**

Подпись _____ Штамп ОТК

6. Сведения о рекламациях

Рекламированию подлежит изделие, в котором до истечения гарантийного срока эксплуатации при соблюдении правил хранения и эксплуатации обнаружится:

- поломка или нарушение работоспособности по причинам производственного или конструкторского характера;

- отклонение параметров от норм, оговоренных в настоящем документе, если эти параметры невозможно восстановить регулировкой или выполнением работ, предусмотренных инструкцией по эксплуатации.

Предъявление рекламаций должно производиться в полном соответствии с «Положением о поставках продукции производственно-технического назначения».

Предложения по улучшению качества изделий, а также замечания по работе просьба направлять по адресу:

ОАО «ОКБ Альфа» <http://www.okbalfa.ru>

Россия, 660028, Россия, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, стр. 9, блок 1, а/я 27082

тел./факс +7 (391) 258-12-34, 258-12-33

E-mail: lena@okbalfa.ru max@okbalfa.ru